


## Разъем M12A-8PMM-IP67

Назначение	8-контактный разъем M12 A-coded "папа" для подключения реле и каналов дискретного ввода к устройству или для аудио
Совместимость с устройствами	AWK-4131A AWK-3131A-RCC V2406A V2416A V2426A V2616A
Класс защиты	IP67


### Назначение контактов со стороны устройств

Разъем реле и дискретных вводов AWK-4131A

PIN	Назначение
1	Реле
2	
3	DI1 I1
4	DI1 COM_1
5	DI2 I2
6	DI2 COM_2
7	Зарезервировано
8	




M12 A-coded  
8-конкт. "папа"




M12 A-coded  
8-конкт. "мама"

Разъем Ethernet 10/10/1000BaseT(X) AWK-3131A-RCC

PIN	Назначение
1	TRD3+
2	TRD4+
3	TRD4-
4	TRD1-
5	TRD2+
6	TRD1+
7	TRD3-
8	TRD2-




M12 A-coded  
8-конкт. "папа"




M12 A-coded  
8-конкт. "мама"

## Разъем аудио V2406A / V2416A / V2426A / V2616A

PIN	Назначение
1	Line in - Right
2	GND
3	Line in – Jack Detect
4	Line in - Left
5	Line out - Left
6	Line out – Jack Detect
7	Line out - Right
8	GND



M12 A-coded  
8-конкт. "папа"



M12 A-coded  
8-конкт. "мама"

### Поддержка MOXA в Интернет

Наша первоочередная задача - удовлетворение пожеланий заказчика. Сэтой целью была создана служба MOXA Internet Services для организации технической поддержки, распространения информации о новых продуктах, предоставления обновленных драйверов и редакций руководств пользователя.

Для получения технической поддержки пишите на адрес электронной почты:

[support@moxa.ru](mailto:support@moxa.ru)

Для получения информации об изделиях обращайтесь на сайт:

<http://www.moxa.ru>